Nastavenie telefónnych účtov a administrácia telefónnych čísel na IP telefónoch Siemens Gigaset C470 IP a Gigaset A580 IP k službám Benefit spoločnosti T-Com.

Pred nastavením služieb Benefit na IP telefón Siemens Gigaset C470 IP/ A580 IP pripravte si prosím:

- protokol o odovzdaní a prevzatí služby Benefit
- telefónne číslo(IP účet) napríklad v tvare: 2 62520000
- Heslo SIP napríklad v tvare: Ax3PIG

Predpokladom správneho nastavenia služby Benefit je správne nainštalovanie IP telefónu Siemens Gigaset C470 IP alebo Gigaset A580 IP podľa priloženého inštalačného manuálu a prihlásenie všetkých prídavných slúchadiel Siemens Gigaset.

Nastavenie ďalších IP telefónnych čísle k IP telefónom Siemens Gigaset C470 IP/ A580 IP prebieha v niekoľkých krohoch:

- 1. zistenie IP adresy telefónu
- 2. nainštalovanie IP telefónnych čísel
- 3. administrácia telefónnych čísel

Krok č.1: IP adresa telefónu Siemens Gigaset C470IP / A580 IP

Krátko stlačte modré registračné / vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici IP telefónu - približne 1 sekunda. Na všetkých prihlásených prídavných sa Vám zobrazí nasledovný symbol s IP adresou telefónu:

(((♠)))
	Paging
192	168.0.100

Zadajte IP adresu *napríklad 192.168.0.100* do Internetového prehliadača Internet Explorer alebo Mozilla Firefox a potvrďte ENTER, napríklad:

🥹 Gigaset Communications - Cordless and corded ISDN, VoIP, DECT Siemens phones - Mozilla Firefox							
<u>S</u> úbor <u>U</u> praviť <u>Z</u> obraziť <u>H</u> istória Zál <u>o</u> žky <u>N</u> ástroje <u>P</u> omocník							
C X A (192.168.0.100	→	-					
🔎 Najobľúbenejšie 📄 Ako začať 🔊 Prehľad správ							

Krok č.2: Nastavenie telefónnych čísel

Zobrazí sa vám úvodná strana nastavení IP telefónov Siemens Gigaset C470 IP/A580 IP. Zadajte systémový PIN: 0000 a pokračujte kliknutím OK:

Login	?
	Welcome
	You can use this interface to administer your device. For your security, the configuration program is protected with the system pin.
	Language for menus and dialogs English
	Please enter your system pin OK

Kliknite na Settings a pokračujte v inštalácii:



2 x kliknite na **IP Configuration** a vyberte položku **Telephony** a následne **Connections**:

Home	Settings	Status	Log Off
IP Configuration	Ad	dress Assignment	?
Telephony		IP address type:	Obtained automatically
Messaging Services	Re	mote Management	
Handsets	Allow	access from other	O Yes 💿 No
Miscellaneous		networks.	
			access to your device settings.
		HTTP proxy	
		Enable proxy:	⊙ Yes
	Pr	oxy server address:	
		Proxy server port:	0
			Set Cancel

Pre nastavenie 2 IP konta a telefónneho čísla kliknite na Edit :

Home Se	ettings Status					Log Off
IP Configuration	IP Connection					?
Telephony		Name / Provider	Suffix	Status		Active
Connections Audio	1.	IP1 T-Com Benefit	#1	Registered	Edit	V
Number Assignment Call Forwarding	2.	IP2 Other Provider	#2	Disabled	Edit	
Dialling Plans Network Mailbox	3.	IP3 Other Provider	#3	Disabled	Edit	
Advanced Settings	4.	IP4 Other Provider	#4	Disabled	Edit	
Services	5.	IP5 Other Provider	#5	Disabled	Edit	
Handsets Miscellaneous	6.	IP6 Other Provider	#6	Disabled	Edit	
	Gigaset.net					
		Name	Suffix	Status		Active
		Gigaset.net	#9	Registered	Edit	V
	Fixed Line Connection					
		Name	Suffix			
		Fixed Line	#0		Edit	

Vyberte operátora služby prostredníctvom Select VoIP provider ďaľšom kroku potvrďte Next:

Home	Settings	Status	Log Off
IP Configuration		2. IP Connection	?
Telephony Connections	_		You can replace the default name with a name or the actual phone numter to distinguish this connection.
Audio Number Assignmer	C	onnection Name or Number:	P2
Call Forwarding		Auto Configuration	
Dialling Plans Network Mailbox Advanced Settings	Auto C	Configuration Code:	If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.
Messaging Services Handsets			Start Auto Configuration
Miscellaneous		Provider:	Other Provider Select VolP Provider
	Pers	onal Provider Data	
	Au	thentication Name:	
	Auther	ntcation password:	
		Username:	
		Display name:	
			Show Advanced Settings
			Set Cancel Delete





Po vybratí krajiny pokračujte potvrdením tlačidla Next a vyberte službu operátora T-Com Benefit:

Home	Settings	Status		Log Off
Home IP Configuration Telephony Connections Audio Number Assignme Call Forwarding Dialling Plans Network Mailbox Advanced Settings	Settings	Status Provider Selection	Please choose the provider from the list you need the configuration data from. Dialtelecom Dialtelecom FreeWorldDial GigasetSX76x Globe7 GTS Slovakia Pfingo SIP Discount Slovanet	Cog Off
Messaging Services			T-Com Senett T-Com Smart T-Com WN	
Handsets Miscellaneous			ZipDX Other Provider < Back Finish > Cancel	

SIEMENS

Potvrďte tlačidlom Finish. Po úspešnom stiahnutí IP profilu služby Benefit sa Vám na obrazovke zobrazí nasledovné oznam:

Oznáme	enie stránky http://192.168.2.130:	-X	Po potvrdení OK sa vrátite späť na stránku výberu poskytovateľa služieb.
	Provider data has been downloaded.		
	ОК		

Stačí zadať vaše telefónne číslo (Authentification Name) a SIP heslo (authentification password) a môžete začať používať vaše druhé telefónne číslo:

Home	Settings Status	Log (
P Configuration Telephony	1. IP Connection	You can replace the default name with a name or the actual
Connections		phone number to distinguish this connection.
Audio	Connection Name or Number:	IP1
Call Forwarding	Auto Configuration	
Dialling Plans Network Mailbox		If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.
Advanced Settings	Auto Configuration Code:	
lessaging Services		Start Auto Configuration
landsets		
liscellaneous	Provider:	T-Com Benefit Select VolP Provider
	Personal Provider Data	
	Authentication Name:	262520000
	Authentication password:	Ax3PIG
	Username:	
	Display name:	
		Show Advanced Settings
		Set Cancel Delete

Potvrďte tlačidlom Set.

Krok č.3: Administrácia telefónnych čísel

Váš telefón sa automaticky nastavil na prijímanie hovorov na prvé zaregistrované prídavné slúchadlo Gigaset. Preto je potrebné zmeniť prijímanie hovorov a iné/ďalšie zaregistrované prídavné slúchadlo Gigaset. Zmenu týchto nastavení môžete vykonať kliknutím na tlačidlo **Number Assignent**:

Home S	Settings	Status					Log) Off
IP Configuration	IP	Connection						?
Telephony			Name / Provider	Suffix	Status		Active	
Connections Audio		1.	IP1 T-Com Benefit	#1	Registered	Edit		
Number Assignment Call Forwarding		2.	IP2 T-Com Benefit	#2	Registered	Edit	V	
Dialling Plans		3.	IP3 Other Provider	#3	Disabled	Edit		
Advanced Settings		4.	IP4 Other Provider	#4	Disabled	Edit		
Services		5.	IP5 Other Provider	#5	Disabled	Edit		
Handsets Miscellaneous		6.	IP6 Other Provider	#6	Disabled	Edit		
		Gigaset.net						
			Name	Suffix	Status		Active	
			Gigaset.net	#9	Registered	Edit		
	Fixed Line	Connection						
			Name	Suffix				
			Fixed Line	#0		Edit		

Pre každú prihlásené prídavné slúchadlo a každý IP účet s telefónnym číslom si nastavte príjem a odosielanie hovorov.

Handset									
	For each handset select the linetype for outgoing VoIP calls and also one or more connections for incoming calls.								
INT 1	Connections	for outgoing calls	for incoming calls						
	IP1	۲	V						
	IP2	\odot	V						
	Gigaset.net		V						
	Fixed Line								
INT 2	Connections	for outgoing calls	for incoming calls						
	IP1	\odot							
	IP2	0	V						
	Gigaset.net		V						
	Fixed Line		V						
	Set	Ca	ncel						

Pre každú prihlásené prídavné slúchadlo a každý IP účet s telefónnym číslom si nastavte prijímanie a odosielanie hovorov. Obrázok znázorňuje, že z prídavného slúchadla s názvom **INT 1** môžete volať z **IP účtu IP1** a zároveň, môžete prijímať všetky prichádzajúce hovory na IP telefón Siemens Gigaset (**IP1 a IP2**)

K jednému prihlásenému prídavnému slúchadlu Gigaset môžete priradiť iba jedno telefónne číslo na odosielanie hovorov (**for outgoing calls**). Každé prihlásené slúchadlo môže prijímať viacero prichádzajúcich hovorov (**for incoming calls**).

Tento rýchly inštalačný manuál bol vytvorený s cieľom uľahčiť a zrýchliť základné nastavenie IP telefónov Siemens Gigaest a nenahrádza priložený podrobný inštalačný manuál. V prípade ďalších otázok, prosím kontaktujte technickú podporu vášho operátora alebo Gigaset Infolinku na telefónnych číslach:

044/5567988

02/59682266