

## Váš telefón



- ① - Indikátor prichádzajúcich hovorov a hlasových správ
- ② - Kamera (iba telefóny Cisco CP8845 a CP8865)
- ③ - Tlačidlá liniek, BLF a rýchlej voľby
- ④ - Funkčné kontextové tlačidlá
- ⑤ - Tlačidlo „Spät“, Navigačný prstenec + tlačidlo „Vybrať“ a tlačidlo „Ukončenie hovoru“
- ⑥ - Tlačidlá „Podržať“, „Prepojenie“ a „Konferencia“
- ⑦ - Tlačidlá „Náhlavná súprava“, „Reproduktor“ a „Vypnutie mikrofónu“
- ⑧ - Tlačidlá „Hlasová schránka“, „Menu“ a „Adresár“
- ⑨ - Tlačidlá nastavenia hlasitosti „+“ a „-“

## Led indikátory linkových tlačidiel

Tlačidlá po oboch stranách displeja obsahujú indikačnú LED diódu, ktorá signalizuje užívateľovi viaceré prevádzkové stavy danej linky podľa farby a spôsobu svitu. Základné stavy sú:

**Nesvieti:** Tlačidlo je neaktívne

### a) Tlačidlo použité ako linka:

**Svieti na zeleno:** Linka je pripravená na použitie

**Bliká na červeno:** Indikácia prichádzajúceho hovoru, alebo počas hovoru indikácia podržaného hovoru

**Svieti na červeno:** Na linke prebieha hovor

### b) Tlačidlo použité ako BLF:

**Svieti na zeleno:** BLF linka je v kľudovom stave

**Bliká na červeno:** BLF linka vyzvára

**Svieti na červeno:** Na BLF linke prebieha hovor

### c) Tlačidlo použité ako Rýchla voľba:

**Svieti na zeleno:** Rýchla voľba nakonfigurovaná

## Vytvorenie hovoru pomocou slúchadla

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Zdvihnite slúchadlo.

## Vytvorenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

3. Pripojte náhlavnú súpravu.
4. Na klávesnici zadajte číslo.
5. Stlačte tlačidlo **Náhlavná súprava**

## Vytvorenie hlasitého hovoru

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte kontextové tlačidlo **„Volat“**, alebo stlačte tlačidlo **Reproduktor**

## Prijatie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor je možné prijať zdvihnutím slúchadla, pre hlasitý hovor stlačením kontextového tlačidla **„Prijat“**, alebo stlačením tlačidla **Reproduktor** . Pri pripojení náhlavnej súpravy stlačením tlačidla **Náhlavná súprava** .

## Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor je možné odmietnuť stlačením kontextového tlačidla **„Odmietnuť“**.

## Podržanie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Podržať**
2. K hovoru sa vrátite opätovným stlačením tlačidla **Podržať** .

## Prepojenie hovoru

1. Počas prebiehajúceho hovoru stlačte kontextové tlačidlo **„Prepojiť“**, alebo tlačidlo
2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorému chcete hovor prepojiť, prípadne ho vyhľadajte v lokálnom adresári.
3. Po vytočení čísla opätovne stlačte kontextové tlačidlo **„Prepojiť“**, alebo tlačidlo .


**Pozn.:** Hovor môžete prepojiť už počas vyzváňania, alebo až po prihlásení volaného.

## Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Počas prebiehajúceho hovoru stlačte tlačidlo **„Konferencia“**
2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete do hovoru pridať, prípadne ho vyhľadajte v lokálnom adresári.
3. Po vytočení čísla opätovne stlačte tlačidlo **„Konferencia“** .

**Pozn.:** Hovor môžete pripojiť do konferencie už počas vyzváňania, alebo až po prihlásení volaného.

## Stlmenie mikrofónu

1. Počas hovoru stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.


## Zastavenie a spustenie videa

(Len Cisco IP Phone 8845 a 8865.)

1. Ak chcete zastaviť video, uzávierku kamery otočte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Ak chcete spustiť video, uzávierku kamery otočte v smere hodinových ručičiek.

## Vypočutie hlasových správ

Platí iba ak je hlasová schránka pre danú linku aktivovaná u Vášho poskytovateľa hlasovej služby.

Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových výziev.


Ak chcete skontrolovať správy na inej než prvej linke, najskôr navigačnými klávesami „Hore“ a „Dole“ vyberte požadovanú linku.

## Presmerovanie hovorov

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **Presmerovanie**.
2. Vyberte, ktorý spôsob presmerovania chcete aktivovať.
3. V položke **Presmerovať na** zadajte číslo, kam chcete Vaše hovory presmerovať.
4. Pre aktiváciu presmerovania vyberte stredovým tlačidlom **Vybrať** hodnotu **Zap**.
5. Uložte stlačením tlačidla **Nastaviť**.
6. Pre návrat stlačte tlačidlo **Späť**. V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona presmerovania aj s číslom, kam sú hovory presmerované.
7. Ak chcete presmerovanie deaktivovať a na svojom telefóne znovu prijímať hovory, stlačte tlačidlo **Vyp. presm.** Ikona v ľavom hornom rohu displeja zmizne.

Ak chcete presmerovať inú než prvú linku, najskôr navigačnými klávesami „Hore“ a „Dole“ vyberte požadovanú linku.


## Nastavenie hlasitosti hovoru

Keď sa telefón používa, stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  „+“ alebo „-“ môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, náhlavnej súpravy alebo hlasitého telefónu.

## Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  „+“ alebo „-“ môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

## Zmena tónu zvonenia


1. Stlačte tlačidlo **Menu** .
2. Vyberte položky **Užívateľské nastavenia > Tón zvonenia**.
3. Vyberte linku.
4. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
5. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie stlačením tlačidla **Použiť**.

## Nastavenie jasú obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Menu** .
2. Vyberte **Užívateľské nastavenia > Displej > Jas displeja**.
3. Stlačením navigačného panelu doľava znížite alebo doprava zvýšite jas.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

## Spárovanie mobilného zariadenia

(Len IP Phone 8851, 8861 a 8865.)

1. Mobilné zariadenie uveďte do rozpoznateľného režimu.
2. Na telefóne IP stlačte tlačidlo **Menu** .

3. Vyberte položky **Bluetooth > Pridať zariadenie Bluetooth**.
4. V zozname dostupných zariadení vyberte mobilné zariadenie, ktoré chcete spárovať.
5. Na mobilnom zariadení a telefóne IP overte prístupový kód.
6. Po zobrazení výzvy „**Uložte mobilné kontakty**“ vyberte, či chcete svojmu IP telefónu sprístupniť kontakty a históriu hovorov vášho mobilného zariadenia.

## Používateľská príručka

Kompletnú používateľskú príručku nájdete na adrese:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/series.html>



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskej spoločnosti v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)

Táto príručka je optimalizovaná pre fw verziu MPP 11.3.2. Pre iné fw verzie sa môžu niektoré kroky odlišovať.