





Yealink T31, T33G

Krátka užívateľská príručka

Základná obsluha telefónu.

POUŽITIE SLÚCHADIEL ALEBO REPRODUKTORA



Použite tlačidlo reproduktora  na jeho zapnutie alebo vypnutie.

- 1) Použite tlačidlo náhlavnej súpravy  po jej pripojení do telefónu.

ZOSTAVENIE HOVORU

- 1) Na číselnej klávesnici zvolte volané číslo.
- 2) Zdvihnite slúchadlo, alebo náhlavnú súpravu, alebo stlačte tlačidlo reproduktora alebo tlačidlo príslušnej linky, alebo kontextové tlačidlo „**Vytočiť**“.
- 3) Príslušné tlačidlo linky sa rozsvieti na zeleno a telefón Vašu voľbu odošle automaticky. Počkajte na spojenie.
- 4) Ak máte na telefóne nakonfigurovaných viac SIP účtov, linku vyberiete stlačením príslušného linkového tlačidla.



OPAKOVANIE VOLBY

Stlačením tlačidla  zobrazíte na displeji zoznam posledných vytočených čísiel. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte požadované číslo a stlačte kontextové tlačidlo **Vytočiť**, alebo tlačidlo .

PRÍJEM HOVORU

Prichádzajúci hovor:

Ak telefón indikuje prichádzajúci hovor, tento prijmete tak, že zdvihnete slúchadlo, alebo stlačíte tlačidlo

reproduktora , tlačidlo náhlavnej súpravy , alebo na zeleno blikajúce tlačidlo príslušnej linky.

Ďalší prichádzajúci hovor:

Ak máte aktivovanú službu „Čakajúci hovor“, môžete počas telefonovania prijať aj ďalší prichádzajúci hovor. Ten je signalizovaný blikaním tlačidla linky na červeno a správou o prichádzajúcom volaní na displeji.

- 1) Hovor môžete prijať stlačením kontextového tlačidla „**Prijat**“.
- 2) Pôvodný hovor bude pridrzaný.
- 3) Pomocou kontextového tlačidla „**Vymenit**“ je možné prechádzať medzi oboma hovormi.

UKONČENIE HOVORU

Hovor ukončíte stlačením kontextového tlačidla „**Koniec**“, alebo ak zložíte slúchadlo.



PRIDRŽANIE / POKRAČOVANIE HOVORU

- 1) Hovor môžete pridržať pomocou kontextového tlačidla „**Podržat**“. Tlačidlo linky začne blikať na zeleno.
- 2) Vrátiť sa k hovoru môžete stlačením tlačidla kontextového tlačidla „**Obnovit**“.



PREPOJENIE HOVORU

Za predpokladu, že práve hovoríte a chcete hovor prepojiť niekomu inému.

Prepojenie bez konzultácie (na slepo):

- 1) Stlačte kontextové tlačidlo „**Prepojit**“, alebo tlačidlo .
- 2) Zadajte číslo a na zostavenie hovoru stlačte kontextové tlačidlo „**Vytočiť**“, alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám. Keď bude volané číslo zvonit znova stlačte kontextové tlačidlo „**Prepojit**“, alebo tlačidlo , alebo jednoducho položte telefón na dokončenie prepojenia hovoru.
- 3) Po prepojení hovoru sa Váš telefón uvedie do kludového stavu a môže byť použitý pre ďalšie volania.

Prepojenie s konzultáciou:

- 1) Stlačte kontextové tlačidlo „**Prepojit**“, alebo tlačidlo .
- 2) Zadajte číslo a na zostavenie hovoru stlačte kontextové tlačidlo „**Vytočiť**“, alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám.
- 3) Po prihlásení volaného ho môžete informovať, že mu chcete prepojiť iný hovor. Ak súhlasí, znova stlačte kontextové tlačidlo „**Prepojit**“, alebo tlačidlo , alebo jednoducho položte telefón na dokončenie prepojenia hovoru. Hovor sa prepojí a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu. Ak volaný nesúhlasí hovor s ním ukončíte stlačením kontextového tlačidla „**Koniec**“ a k pôvodnému hovoru sa môžete vrátiť stlačením kontextového tlačidla „**Obnovit**“.

Poznámka: Ak pri konzultovanom prepojení hovoru volaný nezdvíha (vyzvára), môžete toto volanie zrušiť stlačením kontextového tlačidla „**Storno**“ a vrátiť sa k pôvodnému hovoru stlačením kontextového tlačidla „**Obnovit**“.

3-CESTNÁ KONFERENCIA

Telefóny Yealink rady T3x umožňujú zostaviť 3-člennú konferenciu.

Začatie konferenčného hovoru:

Za predpokladu, že už hovoríte a chcete pripojiť ďalšiu osobu do spoločného konferenčného hovoru.

- 1) Stlačte kontextové tlačidlo „**Konf**“.
- 2) Zadajte číslo tretej strany a stlačte kontextové tlačidlo „**Vytočiť**“, alebo počkajte kým telefón Vašu voľbu neodošle sám.
- 3) Keď je hovor s tretou stranou nadviazaný, stlačením kontextového tlačidla „**Konf**“ sa vytočený účastník pripojí do konferencie.


PRESMEROVANIE PRICHÁDZAJÚCEHO HOVORU


Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odsmerovať na iné číslo.

- 1) Počas vyzváňania stlačte kontextové tlačidlo „**Presm**“.
- 2) Vytočte číslo a stlačte kontextové tlačidlo „**Vytočiť**“.
- 3) Volanie bude presmerované na zadané číslo a Váš telefón sa uvedie do kludového stavu.


HLASOVÁ SCHRÁNKA

Blikajúci červený indikátor MWI (Message Waiting Indicator) upozorňuje na novú čakajúcu správu.

- 4) Stlačením tlačidla Správa  získate správu. IVR prevedie používateľa procesom získavania správy.
- 5) Stlačením konkrétnej linky načítate správy pre konkrétny linkový účet.

Poznámka: Platí iba v prípade, ak má užívateľ hlasovú schránku pridelenú, aktivovanú a tlačidlo  má na telefóne správne nakonfigurované.

VYPNÚŤ / ZAPNÚŤ MIKROFÓN


- 1) Stlačením tlačidla stlmiť  počas hovoru vypnete / zapnete mikrofón.
- 2) Ak je mikrofón stlmený na displeji sa objaví ikonka stlmenia a informácia „Potichu“.

NERUŠIŤ (DND)

Ak nechcete (alebo nemôžete) prijímať prichádzajúce hovory, môžete si aktivovať funkciu „Nerušiť“ (DND).

- 1) Ak je telefón v kludovom stave stlačte kontextové tlačidlo „**Nerušiť**“. Na displeji sa objaví ikonka „**DND**“ a váš telefón sa bude pre prichádzajúce hovory javiť ako „obsadený“.
- 2) Na vypnutie tejto funkcie znova stlačte v kludovom stave telefónu kontextové tlačidlo „**Nerušiť**“.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Keď je telefón nečinný, pomocou tlačidla hlasitosti  môžete upraviť hlasitosť vyzváňania. Počas aktívneho hovoru stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť hovoru.